


Krótką instrukcja uruchomienia kontrolera DALI-2 Zencontrol

1. Kontroler należy podłączyć do magistrali DALI z zasilaczem systemowym, sieci 230V, oraz internetu.
2. Na stronie <https://login.zencontrol.com/register> należy założyć konto jako „Integrator”
3. Po zalogowaniu się poprzez przeglądarkę komputera należy dodać inwestycję „Add site”. <https://login.zencontrol.com/login>
4. Na smartfona lub tablet z Android proszę pobrać aplikację 
5. Po zalogowaniu wybrać naszą „Site” oraz „Control system” i klikając plus dodać kontroler za pomocą skanu używając obrazka kodu QR załączonego do urządzenia.
6. Teraz kontroler pojawi się w **przeglądarce komputera** w zakładce Site – Grid view – Control system
7. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na kontroler należy wykonać aktualizację do najnowszej wersji.
8. Jeśli jest taka potrzeba w zakładce Site – Grid view – Network (po prawej) należy podać stałe IP oraz bramę itp. - proszę zachować ostrożność!
9. W zakładce Site – Grid view – Profiles – Control profiles należy utworzyć profile systemowe, np. dzień i noc, lub godziny pracy, po godzinach itp.
10. W zakładce Site – Grid view – Profiles – Control schedule należy przypisać godziny uruchomienia profili (zegar rzeczywisty lub astronomiczny z offsetem)
11. W zakładce Assignment&logic – Control assignment – przypisujemy profile do naszego kontrolera.
12. Wracamy do zakładki Site – Grid view – Control system – Device location i sprawdzamy czy pokazały się wszystkie elementy systemu. Jeśli nie to w aplikacji narzędziowej w naszym kontrolerze na dole strony klikamy „Search for new devices”. Tutaj możemy też dokonać identyfikacji całości.
13. Wracamy do przeglądarki do zakładki Site – Grid view – Control system – Device location i ustawiamy Address na Commissioned a pozostałe na Not required
14. Urządzenia sterujące (przyciski, czujki itp.) pojawiają się w zakładce Site – Grid view – Instance types
15. Urządzenia wykonawcze (oprawy, zasilacze, przekaźniki) pojawiają się w zakładce Site – Grid view – Device types
16. Dla ułatwienia pracy należy opisać wszystkie urządzenia na Site – Grid view – Control system – Device location – Location
17. Urządzenia wykonawcze należy przypisać do grup oraz ustalić sceny w zakładce Site – Grid view – Groups & scenes.